



NÁVOD

FLACARP Lampa FL7

Ďakujeme za zakúpenie svietidla
FLACARP FL7.

Svietidlo vzniklo na základe požiadaviek
rybárov. Je vybavené výkonnými LED
diódami s možnosťou nastavenia farebného
odtieňa a integrovaný príposluch umožňuje
diaľkovo ovládať svietidlo až desiatimi
vysielačmi FLACARP.

PRVKY

OVLÁDACIE TLAČIDLO



KRYTKA NABÍJACIEHO
KONEKTORA SO
SILNÝM MAGNETOM

ŠPECIFIKÁCIA

- Typ LED: RGB + biele CREE®
- Akumulátor: Li-Ion 2000 mAh
- Nabíjanie: 5 V / až 1000 mA, USB-C
- Doba nabíjania: cca 3 hodiny (od úplného vybitia)
- Doba svietenia (plný jas): až 9 hodín
- Doba svietenia (nočné pozičné svetlo): až 360 hodín
- Frekvencia príposluchu: 868 MHz
- Dosah príposluchu: až 500 metrov vo voľnom priestore
- Prevádzková teplota: 0 až 40 °C
- Rozmery: 136 x 36 (42) mm
- Hmotnosť: 124 g

FUNKCIA

Lampu možno rozsvietiť po zábere, po alarme alebo ju diaľkovo ovládať príposluchom, napr. pri zavážaní krmiva. Dosah môže byť až 500 metrov. Jas LED diód možno znížiť, aby vás svetlo toľko nerušilo, napríklad pri čítaní. Je vybavená aj funkciou nočného pozičného svetla. Svietidlo je vybavené výkonným nabíjacím Li-Ion akumulátorom. Pohodlne ho dobijete nabíjačkou na mobil, z auta alebo z ľubovoľnej powerbanky. Svietidlo je určené nielen do bivaku, ale vďaka 100 % vodotesnosti ho možno používať aj ako inteligentné vonkajšie osvetlenie. A pri páde do vody ho neutopíte – pláva na hladine.

OVLÁDANIE

Svetlo sa ovláda zeleným tlačidlom umiestneným na boku.

Zapnutie / vypnutie

Krátke stlačenie tlačidla svietidlo zapne, rovnakým spôsobom ho možno vypnúť.

Zníženie jasu

Krátke stlačenie tlačidla svietidlo zapne, ihneď nasledujúce stlačenie nastaví ďalšie, nižšie úrovne jasu, vhodné napr. na čítanie. Znížením úrovne jasu zároveň predĺžite dobu svietenia na jedno nabitie.

Zmena farby

V zapnutom stave možno rýchlym dvojklikom zmeniť farbu LED. Zvolená farba sa potom nastaví ako predvolená pri ďalšom zapnutí. Farbu možno kedykoľvek zmeniť. Nové je, že pri FL7 možno okrem studenej bielej nastaviť aj teplejší odtieň bielej.

FUNKCIA POZIČNÉHO SVETLA

Lampa FL7 disponuje funkciou pozičného svetla. Slabý nočný svit LED s výdržou na jedno nabitie až 360 hodín. Táto funkcia sa zapína (aj vypína) trojitým rýchlym stlačením tlačidla vo vypnutom stave. Počas tohto režimu nie sú obmedzené iné funkcie.

INTEGROVANÝ PRÍPOSLUCH

Zapnutie / vypnutie príposluchu

Ovládajte podržaním tlačidla 2 sekundy. Zapnutie príposluchu je signalizované probliknutím LED nazeleno, vypnutie probliknutím LED načerveno.

Uloženie nového zariadenia do pamäte

Podržaním tlačidla 5 sek. vstúpite do učiacieho režimu (LED svetlo bliká). Teraz možno dvojklikom zvoliť farbu, aká sa má rozsvietiť pri aktivácii daným vysielateľom. Vybrať možno bielu, červenú, zelenú a modrú farbu. Ďalším krokom je rozsvietenie fialovej farby - pri uložení do tejto farby sa kopíruje farba, aká je nastavená na signalizátore.

Uloženie

Zavysielajte zariadením, ktoré chcete uložiť: Zapnite signalizátor, alarm alebo stlačte hlavné tlačidlo na príposluchu (v zapnutom stave). Zariadenie vyšle signál a LED svetlo ho zachytí a uloží do pamäte. Párovanie je dokončené. Po uložení sa učiaci režim automaticky ukončí. Rovnaký postup opakujte pre ďalšie zariadenia. Ak chcete zmeniť priradenú farbu konkrétnemu zariadeniu, znovu vstúpte do učiaceho režimu a postup opakujte. Už uložené zariadenie sa v pamäti prepíše.

Vymazanie pamäte

Tým dôjde k odstráneniu všetkých naučených zariadení z pamäte svietidla. Podržte tlačidlo po dobu 15 sekúnd. Rýchle blikanie LED načerveno signalizuje vymazanie pamäte.

FALOŠNÉ POPLACHY

Svietidlo je vybavené funkciou znižujúcou pravdepodobnosť falošných poplachov.

Signalizátory záberu rozsvietia svetlo až po dvoch a viac po sebe nasledujúcich „záberoch“ počas 5 sekúnd. Naopak poplach z pohybového čidla zapne svetlo ihneď, rovnako aj ovládanie príposluchom reaguje ihneď.

Aby svietidlo pri falošnom poplachu nezostalo trvalo svietiť, čas rozsvietenia

signalizátorom záberu alebo pohybovým čidlom obmedzený na 60 sek. Naopak pri zapnutí tlačidlom alebo príposluchom zostane svietiť trvalo.

SIGNALIZÁCIA VYBITEJ BATÉRIE

Vybitie vnútorného akumulátora je signalizované trojitým probliknutím LED červenou farbou. Ak svietidlo vôbec nereaguje alebo sa pri zapnutí ihneď vypne, je vybité a treba ho nabiť. Pred prvým použitím svietidlo najprv dobite.

AUTOMATICKÉ VYPNUTIE

Príposluch svietidla sa automaticky vypne 24 hodín po poslednej aktivite (po poslednom použití). Táto funkcia zabraňuje vybitiu svietidla pri dlhodobom nepoužívaní v prípade, že zabudnete príposluch vypnúť.

NABÍJANIE, BEZPEČNOSŤ

Nabíjací USB konektor sa nachádza pod vodotesnou krytkou s magnetom. Svietidlo možno nabíjať ľubovoľnou nabíjačkou na mobil s napätím 5 V, z ľubovoľnej powerbanky alebo z autoadaptéra na nabíjanie mobilných telefónov (5 V).

Svietidlo možno súčasne používať aj nabíjať (pri dodržaní uvedených podmienok).

Typ konektora je USB-C, napätie 5 V.
Nabíjací prúd je až 1000 mA, doba nabíjania od úplného vybitia je asi 3 hod.

Signalizácia stavu nabíjania

- Červená LED signalizuje nabíjanie
- Zelená LED plné nabitie

Uvedené časy nabíjania a doby svietenia sú orientačné a závisia od stavu akumulátora, okolitej teploty a spôsobu používania.

Nabíjačku pripájajte a nabíjajte iba v suchu. Svietidlo nemožno nabíjať počas dažďa (odskrutkovaná vodotesná krytka konektora) ani pri teplotách pod bodom mrazu alebo naopak pri teplotách nad 40 °C. Prevádzková aj skladovacia teplota nesmie prekročiť 50 °C.

Svietidlo nenechávajte v letných mesiacoch v automobile na palubnej doske alebo za oknami na priamom slnku. Svietidlo nevhadzujte do ohňa.

Po skončení životnosti prosím vyberte akumulátor a pri likvidácii postupujte podľa zákona o odpadoch (výrobok odovzdajte na zberné miesto alebo ho odovzdajte výrobcovi, prípadne predajcovi na likvidáciu).

ZÁRUKA

Na tento výrobok sa poskytuje záruka 24 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté používaním v rozpore s týmto návodom a na elektrické poškodenie svietidla spôsobené nabíjaním iným, než predpísaným napätím. Tento výrobok nevyhadzujte do bežného domáceho odpadu. Odovzdajte ho do príslušného zberného strediska elektroodpadu. Bližšie informácie vám poskytne dodávateľ alebo výrobca. Servis a výmenu akumulátora vykonáva výrobca alebo ním poverené servisné stredisko.

VYHLÁSENIE O ZHODE

Výrobca FLACARP s.r.o. vyhlasuje, že rádiové zariadenie LED svietidlo FL7 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na internetových stránkach: www.flacarp.com/documents

VÝROBCA A SERVIS



FLACARP s.r.o.

náměstí Svobody 1509
696 81 Bzenec, CZ



+420 731 115 151



flacarp@tfe.cz



www.flacarp.com



FL7SK3

